WALLBOX AC / WERSJA 22 KW

EES-EVA 22 kW

Autorski wallbox CPS

Do domu, firmy i obiektów komercyjnych.

Trójfazowa stacja ładowania AC z przewodem Type 2, autoryzacją RFID oraz komunikacją OCPP 1.6.



OBSŁUGA NA CO DZIEŃ

Aplikacja Tuya Smart EV
Wyświetlacz LCD i wskaźnik LED
Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 3G/4G

do 22 kW
trójfazowe ładowanie AC

Type 2 / 5 m
przewód zintegrowany

IP65 / IK10
parametry obudowy

Jedna stacja. Wiele możliwości.

Korzystaj z ładowania w domu lub przygotuj stację do pracy w systemie firmowym. OCPP 1.6 umożliwia integrację z platformą zarządzającą, a RFID pomaga kontrolować dostęp do urządzenia.

Projekt CPS. Produkcja kontraktowa w Chinach według specyfikacji CPS. Wsparcie i serwis w Polsce.

Dane techniczne

Parametry wersji 22 kW według dokumentacji urządzenia.

ŁADOWANIE I ZASILANIE	
Produkt	**EES-EVA — wersja 22 kW, jeden punkt ładowania**
Maksymalna moc ładowania	**do 22 kW AC; regulacja mocy**
Prąd znamionowy	**maks. 32 A na fazę**
Zasilanie	**230/400 V AC, 3P + N + PE**
Częstotliwość / tryb	**50/60 Hz / Mode 3**
Przyłącze pojazdu	**zintegrowany przewód 5 m z wtykiem Type 2**
Podłączenie do instalacji	**połączenie stałe; sieć TT lub TN z PE**
OBSŁUGA I KOMUNIKACJA	
Autoryzacja / sygnalizacja	**RFID / wyświetlacz LCD i trójkolorowy LED**
Aplikacja mobilna	**Tuya Smart EV**
Interfejsy łączności	**Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, modem 3G/4G**
Protokół komunikacyjny	**OCPP 1.6**
Funkcje aplikacji	**start/stop, podgląd parametrów, regulacja mocy, harmonogram, historia sesji**
OBUDOWA I WARUNKI PRACY	
Stopień ochrony obudowy	**IP65**
Odporność na uderzenia	**IK10**
Materiał / kolor	**poliwęglan / czarny**
Wymiary obudowy / masa	**420 × 265 × 120 mm / 6 kg**
Temperatura pracy	**od -25°C do +50°C**
Wilgotność	**0–95%, bez kondensacji**
Montaż / miejsce użytkowania	**na ścianie lub dedykowanym słupku; wewnątrz i na zewnątrz**
ZABEZPIECZENIA I GWARANCJA	
Detekcja prądu upływu	**30 mA AC i 6 mA DC**
Pozostałe zabezpieczenia	**detekcja uszkodzenia PE; zabezpieczenie termiczne**
Wyłącznik na obudowie	**prawy bok, dolna część urządzenia**
Gwarancja	**24 miesiące od zakupu, zgodnie z warunkami gwarancji**

Moc rzeczywista zależy od samochodu i instalacji. Pełne 22 kW wymaga odpowiedniego zasilania trójfazowego i pokładowej ładowarki AC pojazdu obsługującej tę moc.

Źródło parametrów: instrukcja DT-PL-01 v1.2, rozdz. 11–13; funkcje aplikacji — materiały produktowe CPS.

Wyposażenie, montaż i wsparcie

Zestaw przygotowany do profesjonalnej instalacji.

01 **Stacja EES-EVA 22 kW**
ze zintegrowanym przewodem 5 m i wtykiem Type 2

02 **2 zaprogramowane karty RFID**
do autoryzacji dostępu

03 **Tylna płyta / wspornik montażowy**
do zamocowania urządzenia na ścianie

04 **Uchwyt przewodu i wtyczki Type 2**
do uporządkowania przewodu po ładowaniu

05 **Elementy montażowe**
zestaw śrub i kołków

06 **Klucz TORX T20 z otworem**
narzędzie montażowe

07 **Instrukcja instalacji i obsługi**
dokumentacja urządzenia



Tylna płyta montażowa

Uchwyt ścienny jest elementem zestawu. Dedykowany słupek nie należy do opisanego wyposażenia standardowego.

Montaż i konfiguracja

Urządzenie należy podłączyć na stałe do odpowiednio przygotowanego obwodu. Dobór zabezpieczeń, ocenę instalacji oraz uruchomienie należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje elektryczne.

Wbudowana detekcja prądów upływu nie zwalnia z zastosowania zabezpieczeń wymaganych dla instalacji. Funkcje online wymagają konfiguracji i łączności; usługi operatora oraz transmisja danych podlegają odrębnym warunkom.

24 miesiące
gwarancji od daty zakupu

Wsparcie i serwis w Polsce
Obsługa zgodnie z warunkami gwarancji urządzenia.

Podstawa danych: DT-PL-01, instrukcja instalacji i obsługi EES-EVA v1.2, rozdz. 11–13; DT-PL-02, instrukcja serwisowa v1.1. Materiały produktowe CPS. Wizualizacje opracowane na podstawie zdjęć producenta i dokumentacji projektu.